

Vous venez d'acquérir un produit Acim Jouanin. Nous vous remercions de votre confiance .

**Vérifier l'état de l'appareil lors du déballage et le cas échéant, se reporter à l'étiquette "Accord - litige" collée sur votre colis. Nous vous conseillons de lire attentivement ce document avant d'installer le régulateur.**

## **I - AVENANT AU " MANUEL DE MISE EN SERVICE 11 1000.xx "**

Pour toutes les instructions de sécurité concernant le régulateur 48CSP2DE, merci de vous reporter à la notice d'utilisation principale, 11 1000.xx jointe au régulateur.

## **II - CONFIGURATION :**

### **A - Modification de la configuration de la sortie 1, de sortie relais alarme, en sortie commande de contacteur**

- 1 - Depuis la page de repos, appuyer longuement sur la touche **F** jusqu'à l'affichage du paramètre **PR5**
- 2 - Entrer le code **99**, grâce aux touches **△** ou **▽**.
- 3 - Appuyer une fois sur **F** pour afficher **Pro**.
- 4 - Entrer le code **128**, grâce aux touches **△** ou **▽**.
- 5 - Appuyer une fois sur **F** pour afficher **PR5**.
- 6 - Entrer le code **99**, grâce aux touches **△** ou **▽**.
- 7 - Appuyer longuement sur **F** jusqu'à l'affichage du paramètre **OUT**
- 8 - Appuyer plusieurs fois sur **F**, pour afficher **RL.1**
- 9 - Entrer le code **0**, grâce aux touches **△** ou **▽**.
- 10 - Appuyer plusieurs fois sur **F**, pour vérifier que le paramètre **RL.1**, temps de cycle, a bien une valeur de 20.
- 11 - Revenir en page de repos, en appuyant plusieurs fois sur **F**

### **B - Suppression du paramètre alarme de la sortie 1:**

- 14 - Appuyer longuement sur **F** jusqu'à l'affichage du paramètre **hrd**
- 15 - Appuyer plusieurs fois sur **F**, pour afficher **RL.1**
- 16 - Entrer le code **0**, grâce aux touches **△** ou **▽**.
- 17 - Revenir en page de repos, en appuyant plusieurs fois sur **F**

### **C - Revenir en mode utilisateur :**

- 18 - Depuis la page de repos, appuyer longuement sur la touche **F** jusqu'à l'affichage du paramètre **PR5**
- 19 - Entrer le code **99**, grâce aux touches **△** ou **▽**.
- 20 - Appuyer une fois sur **F** pour afficher **Pro**.
- 21 - Entrer le code **0**, grâce aux touches **△** ou **▽**.
- 22 - Appuyer une fois sur **F** pour afficher **PR5**.
- 23 - Entrer le code **99**, grâce aux touches **△** ou **▽**.
- 24 - Appuyer longuement sur la touche **F** pour revenir à la page de repos.